

Батарейные блоки для ИБП POWERCOM MAC-1000



| | |
|---------------|---------------------|
| Совместимость | MAC-1000 |
| Установка | напольная |
| Тип | дополнительный блок |
| Вес нетто | 20 |

ОПИСАНИЕ

ИБП серии MACAN COMFORT предоставляют пользователю возможность увеличения времени батарейной поддержки путем подключения дополнительных батарейных блоков. Для младшей модели онлайн ИБП этой серии, MAC-1000, создан оригинальный батарейный блок BAT MAC-36V.

Для моделей мощностью 2000 и 3000ВА, подходит универсальный батарейный блок BAT VGD-72V for VGS-2000XL, MAS-2000, MAC-2000/3000

ОСОБЕННОСТИ

BAT MAC-36V состоит из шести 12 В батарей ёмкостью 7,2 Ач

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешние батарейные модули для ИБП MAC-1000 (информация для заказа)

| ID | Модель | Вес, кг |
|---------|--------------------------------------------------|---------|
| 2031568 | BAT MAC-24V for MAC-1000 (24Vdc, 12V/7.2Ah*6pcs) | 20,60 |
| 2031572 | BAT MAC-48V for MAC-1500 (48Vdc, | 24,50 |

| | | |
|---------|----------------------------------------------------------------|-------|
| | 12V/7.2Ah*8pcs) | |
| 2006385 | BAT MAC-72V for MAC-2000, MAC-3000 (72Vdc, 12V/7.2Ah*12pcs) | 38,24 |

Таблица времени батарейной поддержки для ИБП MAC-1000

| Конфигурация | Нагрузки (%) | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|
| | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
| MAC-1000 | 30 min. | 18 min. | 12 min. | 10 min. | 7 min. | 5.5 min. | 4.5 min. | 3.5 min. | 3 min. | 2 min. |
| MAC-1000 + 1*BAT MAC-24V | 147 min. | 86 min. | 57 min. | 47 min. | 35 min. | 29 min. | 24 min. | 20 min. | 17 min. | 15 min. |
| MAC-1000 + 2*BAT MAC-24V | 290 min. | 171 min. | 115 min. | 93 min. | 71 min. | 58 min. | 49 min. | 42 min. | 37 min. | 32 min. |
| Конфигурация | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
| MAC-1500 | 37 min. | 21 min. | 13 min. | 10 min. | 7 min. | 5.5 min. | 4.5 min. | 3.5 min. | 3 min. | 2 min. |
| MAC-1500 + 1*BAT MAC-48V | 145 min. | 85 min. | 56 min. | 46 min. | 35 min. | 29 min. | 24 min. | 20 min. | 17 min. | 15 min. |
| MAC-1500 + 2*BAT MAC-48V | 272 min. | 161 min. | 108 min. | 87 min. | 67 min. | 55 min. | 46 min. | 39 min. | 35 min. | 30 min. |
| Конфигурация | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
| MAC-2000 | 44 min. | 25 min. | 15 min. | 12 min. | 9 min. | 7 min. | 5.5 min. | 4.5 min. | 3.5 min. | 3 min. |
| MAC-2000 + 1*BAT MAC-72V | 170 min. | 100 min. | 66 min. | 53 min. | 40 min. | 33 min. | 28 min. | 23 min. | 20 min. | 18 min. |
| MAC-2000 + 2*BAT MAC-72V | 313 min. | 186 min. | 125 min. | 100 min. | 77 min. | 63 min. | 54 min. | 45 min. | 40 min. | 35 min. |
| Конфигурация | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
| MAC-3000 | 30 min. | 18 min. | 12 min. | 10 min. | 7 min. | 5.5 min. | 4.5 min. | 3.5 min. | 3 min. | 2 min. |
| MAC-3000 + 1*BAT MAC-72V | 103 min. | 60 min. | 40 min. | 33 min. | 24 min. | 19 min. | 16 min. | 13 min. | 11 min. | 10 min. |
| MAC-3000 + 2*BAT MAC-72V | 190 min. | 115 min. | 76 min. | 62 min. | 47 min. | 38 min. | 32 min. | 27 min. | 24 min. | 20 min. |

* Примечание:

- Время работы в режиме батарейной поддержки может отличаться в зависимости от мощности и вида нагрузки, состояния сети электропитания, срока службы батарей, температуры окружающей среды и т.д.

- Установка и подключение трехфазного оборудования должно осуществляться только сертифицированными специалистами. Пожалуйста, обращайтесь в представительство POWERCOM в Москве или в Центральный сервисный центр.

- В связи с постоянной работой по улучшению свойств продукции технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления с отражением в сопроводительной документации.

- Данная информация не является офертой и не может рассматриваться как гарантия производителя.

- Номинальное напряжение ИБП устанавливается в соответствии с региональными стандартами.