



IP-телефон с поддержкой 2 линий

QVP-200/QVP-200P

Описание

QVP-200/200P от QTECH представляет собой SIP-телефон, который предназначен для использования в офисах. IP-аппарат оснащен экраном (132×64) с подсветкой. Интуитивно понятное меню и Веб-интерфейс для настройки делают аппарат простым и удобным в использовании.

Помимо этого, QVP-200/200P поддерживает передачу звука высокой четкости HD Voice, благодаря использованию кодека G.722, и имеет HD-динамик. Модель QVP-200P поддерживает технологию питания по сети Ethernet (PoE), что сильно повышает удобство использования телефона.

Возможности

- 2,8" (132×64) пиксельный графический ЖК-дисплей с подсветкой
- Высокое качество звука: кодек, динамик, трубка
- Один кронштейн стандартного уровня (42,5°) и возможность настенного монтажа
- Две учетные записи SIP и поддержка трехсторонней конференции, SMS
- 2×LAN, PoE, 1×RJ9-гарнитура.
- XML/LDAP, поиск контактов
- Auto-provision, HTTP/HTTPS/TFTP/FTP

Технические характеристики

Модель	QVP-200/200P
VoIP-протокол	SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
Количество линий	2

Модель	QVP-200/200P
Сетевые протоколы	HTTP, HTTPS, BOOTP, FTP, TFTP, IEEE 802.1Q Назначение адреса: Статическое, DHCP, PPPoE VLAN и QoS DNS-клиент
Речевые кодеки	G.711A/U, G.722, G.723.1, G.726, G.729A/B
Механизмы QoS	TOS, Jitter Buffer, VAD, CNG, AEC, AGC
Дисплей	LCD 132×64 с подсветкой
Язык интерфейса	Русский, Английский
Функциональные клавиши	5 навигационных клавиш (Вверх, Вниз, Вправо, Влево, ОК) Клавиши регулировки громкости Клавиша включения режима громкой связи Клавиша повторного набора номера 2 программируемые клавиши
Работа с вызовами	Перевод и переадресация вызова Удержание и ожидание вызова Перехват, парковка вызова Конференц-связь и селекторная связь Громкая связь Повторный вызов Черный и белый списки Режим «не беспокоить» Голосовая почта
Приложения	Локальная телефонная книга на 800 контактов Организация контактов по группам «Черный список» контактов Загрузка корпоративной телефонной книги с LDAP-сервера
Безопасность	Пароль на Веб-интерфейс и экранное меню
Управление	Обновление ПО: HTTP, HTTPS, TFTP, FTP, автонастройка Конфигурация: Экранное меню, Веб, автонастройка V1/v2 TR069 (опция) Отладка: TELNET, Веб
Разъемы и порты	2×RJ45 10/100M Ethernet (LAN/PC) Разъем для подключения телефонной трубки RJ9 Разъем для подключения телефонной гарнитуры RJ9 Разъем для подключения питания
Источник питания	Сетевой адаптер AC 100 – 240 В на DC 5 В 1 А. Не входит в комплект поставки. PoE (IEEE 802.af) на модели QVP200P

Модель	QVP-200/200P
Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	196×204×39
Вес	0,8 кг без упаковки
Условия эксплуатации	Температура: от 0 °С до +60 °С Влажность: от 10 % до 95 %

Информация для заказа

Модель	Описание
QVP-200	Профессиональный VoIP-телефон, 2 линии SIP, 33 клавиши, графический ЖК-дисплей с подсветкой (132×64), 2 порта Ethernet RJ-45 LAN/PC (без блока питания в комплекте).
QVP-200P	Профессиональный VoIP-телефон, 2 линии SIP, 33 клавиши, графический ЖК-дисплей с подсветкой (132×64), 2 порта Ethernet RJ-45 LAN/PC, поддержка PoE (без блока питания в комплекте).

Общая информация

Замечания и предложения

Мы всегда стремимся улучшить нашу документацию и помочь вам работать лучше, поэтому мы хотим услышать вас. Мы всегда рады обратной связи, в особенности:

- ошибки в содержании, непонятные или противоречащие места в тексте;
- идеи по улучшению документации, чтобы находить информацию быстрее;
- неработающие ссылки и замечания к навигации по документу.

Если вы хотите написать нам по поводу данного документа, то используйте, пожалуйста, форму обратной связи на сайте qtech.ru.

Гарантия и сервис

Процедура и необходимые действия по вопросам гарантии описаны на сайте QTECH в разделе «Поддержка» -> «[Гарантийное обслуживание](#)».

Ознакомиться с информацией по вопросам тестирования оборудования можно на сайте QTECH в разделе «Поддержка» -> «[Взять оборудование на тест](#)».

Вы можете написать напрямую в службу сервиса по электронной почте sc@qtech.ru.

Техническая поддержка

Если вам необходимо содействие в вопросах, касающихся нашего оборудования, то можете воспользоваться нашей автоматизированной системой запросов технического сервис-центра helpdesk.qtech.ru.

Телефон Технической поддержки +7 (495) 797-33-11 доб. 0

Электронная версия документа

Дата публикации: 16.03.2022



https://files.qtech.ru/upload/voip/QVP-200_QVP-200P/QVP-200_QVP-200P_datasheet.pdf