



Панель расширения

QSM-20R

Описание

QSM-20R – панель расширения для IP-телефонов QVP-300PR и QVP-600PR. Панель QSM-20R имеет 20 программируемых клавиш с двухцветными LED-индикаторами и две независимые клавиши для переключения между страницами. Всего последовательно можно подключить 2 панели, что в общей сложности добавит к телефону 80 программируемых клавиш.

Ключевые преимущества

- Поддержка IP-телефонов QVP-300PR, QVP-600PR
- 20 программируемых клавиш
- Питание от телефона
- Возможность каскадной установки 2 панелей

Технические характеристики

Модель	QSM-20R
Клавиши	20 физических клавиш с двухцветными LED-индикаторами 2 независимые клавиши для переключения между страницами 40 программируемых виртуальных клавиш на двух страницах
Дисплей	Цветной, 272×480 точек

Модель	QSM-20R
Интерфейсы	2×RJ-45, включают входной и выходной интерфейсы для подключения IP-телефонов и других панелей расширения.
Настройка	Настройка через Веб-интерфейс телефона
Физические характеристики	Температура хранения: 0 °C – +60 °C
	Влажность: 10 % – 90 %
	Размер (Д×Ш×В), мм: 174×118×57
Применение	QVP-300PR, QVP-600PR

Информация для заказа

Модель	Описание
QSM-20R	Панель расширения для IP-телефонов QVP-300PR, QVP-600PR на 20 клавиш.

Общая информация

Замечания и предложения

Мы всегда стремимся улучшить нашу документацию и помочь вам работать лучше, поэтому мы хотим услышать вас. Мы всегда рады обратной связи, в особенности:

- ошибки в содержании, непонятные или противоречащие места в тексте;
- идеи по улучшению документации, чтобы находить информацию быстрее;
- неработающие ссылки и замечания к навигации по документу.

Если вы хотите написать нам по поводу данного документа, то используйте, пожалуйста, форму обратной связи на сайте qtech.ru.

Гарантия и сервис

Процедура и необходимые действия по вопросам гарантии описаны на сайте QTECH в разделе «Поддержка» → «[Гарантийное обслуживание](#)».

Ознакомиться с информацией по вопросам тестирования оборудования можно на сайте QTECH в разделе «Поддержка» → «[Взять оборудование на тест](#)».

Вы можете написать напрямую в службу сервиса по электронной почте sc@qtech.ru.

Техническая поддержка

Если вам необходимо содействие в вопросах, касающихся нашего оборудования, то можете воспользоваться нашей автоматизированной системой запросов технического сервис-центра helpdesk.qtech.ru.

Телефон Технической поддержки +7 (495) 797-33-11 доб. 0

Электронная версия документа

Дата публикации: 01.03.2022



https://files.qtech.ru/upload/voip/QSM-20R/QSM-20R_datasheet.pdf